


Productbeschrijving

Maakt de aansturing van Invia armaturen met Casambi Bluetooth mogelijk.

Aansturing op Invia 48V alleen via ERCO DALI-verbindingsstukken.

Ingangsspanning: 220-240V; 50/60Hz.

Max. kabellengte tot aan ERCO DALI verbindingsstukken: 5m.

Configuratie van de gateway via de Casambi App (Android/iOS) met mobiele toestellen met Bluetooth Low Energy (BLE). Bedrijft alleen in Casambi Evolution-netwerken.

De gateway stelt 4 DALI-groepsadressen ter beschikking. Daarmee kunnen 4 monochrome armaturengroepen worden gedimd. In de Casambi-app worden de armaturen aan een DALI-groepsadres toegewezen.

Bij Tunable white armaturen kunnen max. 3 armaturengroepen worden gedimd. De kleurtemperatuur wordt voor alle aangesloten armaturen via een broadcast-commando simultaan ingesteld. Voor het instellen van de kleurtemperatuur zijn geen bijzondere instellingen of toewijzingen noodzakelijk.

Beschermingsklasse II

Gewicht 0,12kg